

КАРТА РЕЖИМОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДОМОФОНА

SINARAI

CSK-2012

СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ

Для входа в сервисный режим используйте мастер-ключ или код.

 ИНД. КОДЫ ОБЩИЙ КОД. РЕЖИМ КОДОВ 0 - общий код 1 - инд. код	 ВЫКЛ. ВКЛ. ФИЛЬТР типа ключей 0 - ВКЛЮЧИТЬ 1 - ВЫКЛЮЧИТЬ	 Количество сигналов вызова (1...20)
 Ограничение длительности разговора (20...255)	 Ограничение времени набора (20...255)	 Длительность открывания замка (1...20)
 эл. магнит. эл. механ. РЕЖИМ РАБОТЫ ЗАМКА 0 - эл. механич. 1 - эл. магнитн.	Проверка работы замка	 ПЕРЕХОД В СИСТЕМНЫЙ РЕЖИМ
СБРОС	 Изменить общий код (1...7 цифр)	 ПЕРЕХОД В АБОНЕНТСКИЙ РЕЖИМ

СИСТЕМНЫЙ РЕЖИМ

В ответ на запрос: подтвердите операцию, последовательно нажмните три раза: ①①①

 ПОСТРОЕНИЕ ТАБЛИЦЫ ИНД. КОДОВ (1... 6 + 6 цифр)	Установка пределов 4 - порог 1 (КЗ) 7 - порог 2 (ав.Off) 8 - порог 3 (ав.Off) 9 - порог 4 (SW) 2 - увеличить уровень 5 - уменьшить уровень	 Изменить мастер код (1...7 цифр)
 ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТИ		
 Удаление ВСЕХ ТМ - ключей	 ВЫКЛ. ВКЛ. АВТОСБОР КЛЮЧЕЙ 0 - ВКЛЮЧИТЬ 1 - ВЫКЛЮЧИТЬ	 МАСТЕР-КЛЮЧ - ЗАПИСАТЬ - УДАЛИТЬ
СБРОС	 Смещение номеров абонентов (0...65534)	 Возврат в СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ

АБОНЕНТСКИЙ РЕЖИМ

Наберите N абонента и нажмните: B. N=65535 - для всех абонентов.

 Разрешить работу трубки	 Разрешить подачу предупреждений	
 Запретить работу трубки	 Запретить подачу предупреждений	 Запретить открытие двери с трубки
 ЗАПИСЬ КЛЮЧЕЙ стереть ключи абонента } 0 - все 1 - кроме одного 2 5 - смена N абонента	контроль трубки 1 19 U=0 - положена 2 03 U=1 - поднята 2 55 U=2 - нажата кнопка 1 00 U=3 - кз¹ Состояние разг. тракта 2 Выкл 3 3 - смена N абонента	 Запретить видео для абонента
СБРОС	 Изменить индив. код (1...6 цифр)	 Возврат в СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ

- ФИЛЬТР типа ключей:
- 3 - фильтр DALLAS подобных
 - 4 - фильтр TM-08
 - 5 - фильтр TM2004
 - 6 - фильтр RW1990.2
 - 7 - фильтр КТ1
 - 8 - фильтр КТ2 (TM2002)

(1) примечание: при обнаружении КЗ, линия отключается.

Для просмотра номера контроллера в дежурном режиме нажмните:
 6 5 5 3 5 B Cod B C20 B 5 10 B 08.1 B 400 B 00 1 B
 VerHard VerSoft дата выпуска номер изделия